

## DMM – 135

## Tulajdonságok

- Kijelzés: 3 3/4 digit, 3999 mérőpont
- 8 funkció, 21 méréstartomány



## Műszaki adatok

DCV:	400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 500 V	(0.8%+1d)
ACV:	40 V, 40 V, 400 V, 500V	(1.2%+3d)
DCA:	400 $\mu$ A, 4000 $\mu$ A, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A	(1%+2d)
ACA:	400 $\mu$ A, 4000 $\mu$ A, 40 mA, 400 mA, 4 A, 10 A	(1.5%+5d)
Ellenállás:	400 $\Omega$ , 4 k $\Omega$ , 40 k $\Omega$ , 400 k $\Omega$ , 4 M $\Omega$ , 40 M $\Omega$	(1%+2d)

Automatikus méréshatárváltás

Dióda vizsgálat

Folytonosság vizsgálat

Tranzisztor vizsgálat

Telep kimerülés jelzés

Bemeneti ellenállás 10 M $\Omega$  (DCV)

## Általános adatok

Táplálás: 2 db 1,5 V-os elem (AAA)

Kijelző mérete: 48 x 16 mm

Tömeg: 156 g

Szállítva: egy pár mérővezetékkel, teleppel és használati utasítással