

## Digitális lakatfogó multiméter

Típus: DCM 2608

### TRMS AC/DC

#### Tulajdonságok:

- 3 3/4 digitos kijelző
- AC árammérés 1500 A-ig
- DC árammérés 2000 A-ig
- AC feszültségmérés 750 V-ig
- DC feszültségmérés 1000 V-ig
- Hold funkció
- True-RMS kijelzés
- Folytonosságvizsgálat hangjelzéssel
- Dióvizsgálat
- Méréshatár túllépésének jelzése
- Hordtáska
- Frekvenciamérés 400KHz-ig
- Kapacitásmérés
- Ellenállásmérés 40Mohm-ig
- Relatív érték kijelzés offszet értékek leolvasásához
- Csúcsértéktárolás tranziens mérésekhez
- Maximum / minimum tárolás üzemmód



#### Műszaki adatok:

DC feszültségtartomány:	400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V, $\pm(0,5\%+1 \text{ digit})$
AC feszültségtartomány:	True RMS 400mV, 4V, 40V, 400V, 750V, $\pm(1,5\%+4 \text{ digit})$
AC árammérés tartomány:	True RMS 400A, 1500A, $\pm(1,5\sim 5\%+5 \text{ digit})$
DC árammérés tartomány:	400A, 2000A, $\pm(1,5\sim 5\%+5 \text{ digit})$
Ellenállásmérés:	400 ohm, 4Kohm, 40Kohm, 400Kohm, 4Mohm, 40Mohm, $\pm(1\%+4 \text{ digit})$
Folytonosságvizsgálat:	Hangjelzés 400 Ohm, küszöbérték <40 ohm
Tápfeszültség:	9V-os telep
Méret:	275x90x43mm
Tömeg:	540 g

#### Tartozékok:

mérővezetékek, hordtáska, telep és használati útmutató