

EazyVolt Pro LCD - Kétpólusú feszültségvizsgáló

Az EazyVolt Pro LCD egy megbízható és biztonságos 12 az 1-ben automatikus feszültségvizsgáló 1000 VAC vagy 1500 VDC -ig, a következő funkciókkal:



- AC feszültségmérés 1000 V-ig
- DC feszültségmérés 1500 V-ig
- Egypólusú fáziskeresés
- Érintés nélküli feszültségérzékelés
- Ellenállás- és frekvenciamérés
- Folytonosság / dióda ellenőrzés
- Forgásirány vizsgálat
- RCD vizsgálat

Tulajdonságok

- Nagy, háttérvilágításos LCD kijelző
- Nagyfelbontású feszültségmérés (0-30V)
- Hangjelzés
- Rezgés funkció
- Vezeték hiba keresés
- Zseblámpa funkció ultrafényes LED-del
- Terheléssel feszültségvizsgálat a téves jelzések ellen
- Méréstartás (HOLD)
- Választható mérőhegy (2-4 mm)
- Kijelzés oldalt is
- IP64-es védettség
- Önteszt funkció
- Dugaljnak megfelelő mérőhegy távolság (19 mm)
- Egykezes használat

Specifikáció

Funkciók

Feszültség	1...1000 VAC, 1...1500 VDC
Folytonosság	< 500 kΩ
Ellenállás	0...2 kΩ
Frekvencia	16...800 Hz

Általános

Automatikus bekapcsolás	> 6 VAC/DC
Felbontás	0.1 V (1...29.9 V), 1 V (30...1500 V)
Feszültségérzékelés	Automatikus
Válaszidő	< 1 s
IP védettség	IP64
Túlfeszültség kategória	CAT III 600 V / CAT II 690 V
Ejtési ellenállóság	1 méter
Szabványok	EN 61010-1 /-031, EN 61243-3, EN 60529, EN 61557-7 /-10 /-1, EN 61326, EN 55011
Megfelelőség	CE, TUV, GS
Tápellátás	2x 1.5 V AAA elemek
Méret	280 x 74 x 34 mm
Súly	220 g (elemekkel)
Tartozékok	Elemek, használati utasítás