

Szivárgóáram-mérő műszerek

Az Elabo szivárgó áramot vizsgáló készülékei fedik a legtöbb előírást a szivárgóáram mérésével kapcsolatban. A mérőkörök moduláris felépítése valamint a mérő elektronika nagy pontosságú és szabványos kivitele miatt a készülékek igény szerint, egyidejűleg több szabványalkalmazásra is készülhetnek. A különböző szabványok szerint történő vizsgálatok folyamata a VIT-rendszerű készülékeknél már alaptól integrálva van úgy, hogy a felhasználónak csak paraméterekkel és határértékekkel kell azt kiegészítenie. A különböző kiviteli variációk a mindenkori gyártási folyamathoz optimálisan illeszthetők.

Egyfázisú szivárgóáram-mérő 92-4A.3

Grafikus LCD kijelzővel.

Mérőképesség: 1 fázisú, választott szabvány szerinti opcióval vagy opciókkal

Méréstartomány: 0-0,1/1/10 mA

Mérőfeszültség belső / külső: 280 V / 50 -280 V

Mérőáram belső / külső: 15 A / 15 A

Frekvencia belső / külső: hálózati / 50-400 Hz

Interfész: RS232-C

Táplálás: 230 VAC +10 %; 49-61 Hz

Méret: 19" / 4 HU

Tömeg: 31 kg



Egyfázisú szivárgóáram-mérő 92-4D.3

Grafikus LCD kijelzővel.

Mérőképesség: 1 fázisú, választott szabvány szerinti opcióval vagy opciókkal

Méréstartomány: 0-0,1/1/10 mA

Mérőfeszültség belső / külső: 280 V / 50 -280 V

Mérőáram belső / külső: 5 A / 15 A

Frekvencia belső / külső: hálózati / 50-400 Hz

Interfész: RS232-C

Táplálás: 230 VAC +10 -5 %; 49-61 Hz

Méret: 19" / 4 HU

Tömeg: 28 kg



Egy-, és háromfázisú szivárgóáram-mérő 92-4G.3

Grafikus LCD kijelzővel.

Mérőképesség: 1 és 3 fázisú, választott szabvány szerinti opcióval vagy opciókkal

Méréstartomány: 0-0,1/1/10 mA

Mérőfeszültség belső / külső: - / 3~ 50-480V 1~ 50-280V

Mérőáram belső / külső: - / 3~ 32A 1~ 15A

Frekvencia belső / külső: hálózati / 50-400 Hz

Interfész: analóg és digitális

Táplálás: 230 VAC +10 -5 %; 49-61 Hz

Méret: 19" / 4 HU

Tömeg: 31 kg



Szivárgóáram-mérő műszerek

Tesztellenállások



Ellenállás szivárgóáramot mérő készülékhez **94-4A**

- 2x50 k Ω
- Schucko dugóval
- 10 mA-ig



Ellenállás szivárgóáramot mérő készülékhez **94-4B**

- 2x500 k Ω
- Schucko dugóval
- 1 mA-ig

Készülékház



Műszaki adatok	Méretek	Típus
19" / 4 HU	W= 520; D=390; H=215 mm	93-1B

Vezető sínpár 19"-os készülékéhez



Méret	Típus
390 mm mély készülékéhez	93-1F